HBP1201D-2系列压力传感器模组

产品特性

- 硅压阻式MEMS技术、高灵敏度、高稳定性
- 测量范围：-100kPa ~ +1000kPa范围量程可选，表压
- 供电电压：1.8V ~ 5.5V可选
- 数字I^2C输出
- 标准DIP6封装方式，易于使用
- 适用于非腐蚀性气体或液体



正插



反插

典型应用

- 咖啡机、啤酒机、泡打机、真空吸尘器、真空榨汁机等智能家电
- 智能血压计、呼吸机、制氧机等医疗机械
- 气垫床、按摩椅、按摩床等医疗保健器械
- 压力仪表、气动系统等工业压力控制
- 物联网压力传感器

产品概述

HBP1201D-2 产品系列是豪帮高科推出的集成度高、稳定性好、可靠性优异的压力传感器模组。该产品由 MEMS 压力传感器芯片和高性能的调理电路组成。存储在 OTP 中的校准系数数据可用于产品的校准，压力校准和温度补偿由测试系统自动实现，校准后的压力和温度以数字 I^2C 输出。HBP1201D-2 采用标准的 DIP6 单气嘴封装形式，结构紧凑，客户使用方便，并能保证产品高性能、高稳定性和高可靠性的压力测量。产品适用于非腐蚀性气体的差压检测，在医疗保健、智能家电、工业控制类等具有广泛应用前景。图 1 是 HBP1201D-2 产品原理框图。

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有




图 1：HBP1201D-2 产品系列产品框图

绝对最大额定值*

表 1：HBP1201D-2 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压		-0.3		6.5	V
数字端电压	25°C	-0.3		Vdd+0.3	V
过载压力			2 倍		额定压力
爆破压力			3 倍		额定压力
ESD	HBM		±2		kV
存储温度		-40		125	°C
介质	非腐蚀性气体或液体				

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

***请注意**：超过”绝对最大额定值“的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值，并不意味着器件在这些或任何其他条件下的功能操作超出了”推荐工作条件下“所示的条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

基本性能指标

表 2：HBP1201D-2 产品系列基本性能

性能参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
供电电压	1.8	5.0	5.5	V	供电电压可选
测量范围	-100		1000	kPa	量程可选
精度		±1		%FS	精度可选
补偿温度	0	0-60	85	°C	补偿温度可选，默认典型值
工作温度	-40	0-60	85	°C	温度可选，默认典型值
长期稳定性		±0.5		%FS	1 年

请注意：除非另有说明，上表中的数据在如下条件测试所得：测量介质为空气；大气压(101325±500)Pa；温度（25±2)°C；振动<0.1g(1m/s2)；湿度(50%±10%）RH；电压(5.0±0.25)V。

I2C 通讯协议

I2C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线，这两根线都通过上拉电阻（典型值 4.7KΩ）连接到 Vdd_{IO}，这样使得空闲状态都保持为高电平。A7~A1 位组成从机的地址，W/R 位是数据传送方向位，0 表示主机向从机写数据，1 表示主机由从机读数据，如表 3 所示。

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

表 3：I²C 地址

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	W/R
1	1	0	1	1	0	1	0/1

表 4：内部寄存器信息

地址	描述	读写	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	默认值
0x00	SPI_ Ctrl	RW	SDO_ active	LSB_ first	Soft reset			Soft reset	LSB_ first	SDO_ active	0x00
0x01	Part_ID	R				PartID<7:0>				0x00	
0x02	Status	R		Eror_code<5:0>		1'b0		DRDY		0x00	
0x06	DATA_MSB	R				Data out<23:16>				0x00	
0x07	DATA_CSB	R				Data out<15:8>				0x00	
0x08	DATA_LSB	R				Data out<7:0>				0x00	
0x09	TEMP_MSB	R				Temp out<15:8>				0x00	
0x0A	TEMP_LSB	R				Temp out<7:0>				0x00	
0x30	CMD	RW		Sleep_time<3:0>		Sco		Measurement_ctrl<2:0>		0x00	
0x6C	OTP_CMD	RW		Blow start<6:0>			margin			0x00	

读取数据按照如下指令顺序进行操作：

1. 读取0xA5寄存器值，将读取到的二进制值“与”上“11111101”后再写入0xA5。
2. 发送指令0x0A到0x30寄存器进行一次温度采集，一次压力数据采集。
3. 读取0x30寄存器地址，若Sco位为0代表采集结束，可以读取数据，或等待延迟10ms（10ms适用于OSR_P范围在256X~4096X）。
4. 读取0x06、0x07、0x08三个寄存器地址数据构成24位AD值（压力数据AD值）。
5. 将读取到的24位AD值进行如下操作计算出最终压力输出：OUT(Pa)=AD/2^23*Fullscal。注意Fullscal的取值：

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

eg：当满量程压力为600000Pa时，2^19<600000<2^20,在24位AD中最少需要20位来表示，即此时Fullscal取2^20。

电路内部寄存器请参考如上表4。

其中REG0x06、REG0x07、REG0x08寄存器内为压力输出值共计24位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。REG0x09、REG0x0A寄存器内为温度输出数值共计16位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。I²C通讯时序值如表5所示。

表 5：I²C 通讯时序值

符号	参数	最小值	最大值	单位
f_{scl}	时钟频率		400	kHz
t_{LOW}	SCL低脉冲时间	1.3		μs
t_{HIGH}	SCL高脉冲时间	0.6		μs
t_{SUDAT}	SDA建立时间	0.1		μs
t_{HDDAT}	SDA保持时间	0		μs
t_{SUSTA}	重复启动条件的建立时间	0.6		μs
t_{HDSTA}	启动条件的保持时间	0.6		μs
t_{SUSTO}	停止条件的建立时间	0.6		μs
t_{BUF}	新的传输之前的开始时间	1.3		μs

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

例如假设REG0x06、REG0x07、REG0x08、REG0x09、REG0x0A读出的十进制值为x、y、z、a、b。

压力cal_AD值：m=x*2^16+y*2^8+z

正负处理：若m>2^23，则是一个负值，压力值=(m-2^24)/2^23*Fullscal (Pa)

若m<2^23，则是一个正值，压力值=m/2^23*Fullscal (Pa)

温度值：n=a*2^8+b

正负处理：若n>2^15，则是一个负值，温度值=(n-2^16)/256；(℃)

若n<2^15，则是一个正值，温度值=n/256；(℃)。

I²C 时序




图 2：参考电路 I²C 通讯时序图

图 2 是参考电路 I²C 的时序图。从设备应答后，主设备继续发送 8 位寄存器地址，得到应答后继续发送或读取数据。SCL 处于高电平，SDA 发生一个上升沿动作标志 I2C 通信结束。除了开始和结束标志之外，当 SCL 为高时 SDA 传输的数据必须保持稳定。当 SCL 为低时 SDA 传输的值可以改变。I2C 通信中的所有数据传输以 8 位为基本单位，每 8 位数据传输之后需要一位应答信号以保持继续传输。

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

I²C 协议数据传输

在启动条件下 Start(S)，SCL 是高电平时候，SDA 由高电平到低电平的变化，代表开始。在停止条件下 Stop(P)，SCL 依然为高电平时候，SDA 由低电平到高电平变化，代表停止。起始和终止信号都是由主机发出，起始信号产生后，总线处于被占用状态，在终止信号产生后，总线就处于空闲状态，如图 3 所示。




图 3：参考电路 I²C 协议数据传输时序图

参考应用电路

图 4 是 HBP1201D-2 产品系列的参考应用电路。





图 4: 参考应用电路

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

封装尺寸

HBP1201D-2 产品系列封装尺寸，其中图 5 为正插，图 6 为反插，推荐焊盘尺寸如图 7，所有尺寸单位均为毫米(mm)，为标注公差均±0.1mm。




(a) 顶视图　　(b)底视图


(c) 前视图　　(d) 侧视图

图 5：正插封装尺寸图


© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有




(a) 顶视图



(b)底视图



(c) 前视图



(d) 侧视图

图 6：反插封装尺寸图




图 7：推荐焊盘尺寸图

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

引脚定义及功能描述

HBP1201D-2 产品系列引脚定义如图 8，引脚功能描述请参考如下表 6。




图 8：引脚定义图

表 6：引脚功能描述

引脚编号	1	2	4	5	3，6
定义	GND	Vdd	SDA	SCL	NC
功能	地	供电正极	数据信号	时钟信号	空

请注意：

1) 任何电信号不要连到 NC 脚，否则可能会引起部分功能失效。

2) 焊装过程中做好防静电保护。

3) 过载电压(6.5VDC)可能烧毁电路芯片，请在 Vdd 和 GND 之间加上 0.1uf 电容。

4) 本产品无反接保护，装配时请注意电源极性。

参考回流曲线

产品 SMT 回流焊的温度曲线如图 9 所示，回流焊的工艺相关参数说明如表 7。

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有




图 9：回流焊温度曲线

表 7：回流焊参数说明

曲线特征	**无铅**
平均加热速率 (TSMAX 到 TP)	最快 3°C/秒
预热区最低温度(TSMIN)	150°C
预热区最高温度(TSMAX)	200°C
TSMIN 到 TSMAX (tS)	60~180 秒
回流区温度(TL)	217°C
回流区时间(tL)	60~150 秒
峰值温度 (TP)	260°C
峰值温度+/-5°C 保持时间(tP)	20~40 秒
下降速度 (TP to TSMAX)	最大 6°C/秒
从 25°C 到峰值温度的时间	最长 8 分钟

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

请注意:

1) 传感器芯片上不允许落入灰尘中，以免影响产品性能。

2) 回流焊后清洗时，避免清洗剂或清洁剂侵入内部损坏产品。请不要将产品暴露在超声波处理或清洁，避免产品发生故障。

3) 建议回流焊次数不超过 3 次。

产品选型信息*

HBP1201D-2 产品选型信息如图 10 所示。




图 10：产品选型指南图

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

***请注意:**

1) 部分产品不包含以上所述的所有量程。如需更多产品信息，请联系豪帮销售人员。

2) 压力换算：10kPa=100hPa=100mBar≈75mmHg≈1020mmH2O≈1.45PSI

表 8：常用量程表

压力量程（kPa）	型号
0 ~ 10	HBP1201D010GPD6-2
0 ~ 35	HBP1201D035GPD6-2
0 ~ 100	HBP1201D101GPD6-2
0 ~ 150	HBP1201D151GPD6-2
0 ~ 200	HBP1201D201GPD6-2
0 ~ 500	HBP1201D501GPD6-2
0 ~ 700	HBP1201D701GPD6-2
0 ~ 1000	HBP1201D102GPD6-2
-100 ~ 0	HBP1201D101GND6-2
-35 ~ 0	HBP1201D035GND6-2
-10 ~ 10	HBP1201D010GBD6-2
-100 ~ 100	HBP1201D101GBD6-2
-100 ~ 700	HBP1201D701GBD6-2
-100 ~ 1000	HBP1201D102GBD6-2

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有

定制服务

豪帮切实以客户需求为导向，为客户提供灵活定制方案，以满足客户不同需求。提供包括但不限于不同量程、不同封装尺寸、不同应用范围的压力传感器器件和压力传感器模组等有效定制服务。如需了解更多信息，敬请联系 info@haobang-smt.com。

文档历史记录

表 9：版本修订记录

版本	描述	日期
1.0	首次发行	2022 年 10 月
1.1	添加表压产品正压负压量程的命名	2024 年 1 月
1.2	添加产品焊盘尺寸图	2025 年 11 月

© 2026 无锡豪帮高科股份有限公司 版权所有